

## ZQ630 RFID Mobil Yazıcı

### Maksimum Verimlilik için Birinci Sınıf Mobil Baskı ve RFID Özellikleri

Yenilikte daima lider olan Zebra, personelinize önemli bir avantaj kazandırmak için özel RFID yazıcılar sunar. ZQ630 RFID, Zebra'nın ZQ600 Serisi yazıcılarına ileri teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Zaman tasarrufu sağlayın, hataları azaltın ve RFID etiketlerini ve etiketleri yerinde kolayca kodlayın. Büyük renkli bir opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi ve daha fazla pil kapasitesi (6800mAh), vardiyanın her anında güç. Wi-Fi veya Bluetooth® üzerinden anında uyanma özelliği ZQ630 RFID'in mesaiye daima iş başında olmasını sağlar. Zebra'nın Link-OS® yazıcı işletim sistemi ve güçlü Print DNA uygulamalar, yardımcı programlar ve geliştirici araçlardan oluşan Print DNA paketi sayesinde, ZQ630 RFID entegrasyon, yönetim, kurulum ve güvenliği daha kolay. ZQ630 RFID mobil yazıcı: size her yerde birinci sınıf performans üstünlüğü kazandırır.



### Maksimum Verimlilik için Birinci Sınıf Özellikler

#### RFID + Mobilitede Kolaylık

RFID mobilite sektöründe lider olan Zebra, piyasadaki tek RFID mobil yazıcıyı sunuyor. Yenilikçi ZQ630 RFID yazıcı, personelinize RFID etiketlerini basma ve kodlama esnekliği sunuyor. Etiketler ve kodlama sistemi dahil, mevcut tüm Zebra RFID teknolojisiyle uyumlu olan bu yazıcı ile RFID'i mobil yazıcılara uzatmak kolaydır.

Karmaşık RFID yerleştirme uygulamalarını ortadan kaldıran otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde RFID kurulumu kolaydır. RFID medyasını ZQ630'a takın, RFID sadece bir kez kalibre olur; aynı tür medya değişikliklerinde tekrar kalibre etmek gerekmez.

#### En Hızlı Kablosuz Bağlantılar

ZQ630 RFID kapalı mekânlarda en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth Classic ve Düşük Enerji (BLE) sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur.

#### Sorunsuz Erişim için Endüstri Standardı 802.11r Hızlı Dolaşım

802.11r hızlı dolaşım teknolojisi desteğiyle, personeliniz hareket halindeyken bağlantıya güvenebilir.

#### Güçlü İş Özellikleri — Her Gün Tüm Gün Boyunca Kurumsal Amaçlı Kullanma için Üretilmiştir

ZQ630 RFID tüm vardiyaya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur. Kaliteli reçine yüksek darbeye direnci için mevcut en dayanıklı plastiklerden biridir.

#### Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi

#### Tek Şarjla Daha Fazlasını Başarın

ZQ630 RFID Serisinin yüksek kapasiteli 3250 mAh (ZQ610 / ZQ620) ve 6800 mAh (ZQ630) pili ile tüm personelinizin her vardiyada yeterli güce sahip olduğundan emin olursunuz.



**ZQ630 RFID — Mobil Baskıda Yeni Nesil Evrimler İle Verimliliği Artırın.**  
ZQ630 RFID hakkında daha fazla bilgi için, [www.zebra.com/zq600rfid](http://www.zebra.com/zq600rfid) adresini ziyaret edin.

Zebra'nın patentli teknolojisi olan Plus Power Smart Print Technology™, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve pil gücünden yüzde 20 ila 30 tasarruf etmenize izin verir.

### Üstün Pil Yönetimi Kapasiteleri

ZQ630 RFID'nin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiyen pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

## İşinizle Birlikte Büyüyen İleri Düzey Platform

### Zebra Print DNA – Yazıcınızın Dahili Avantajları

Print DNA'nın yazılım kapasitesi süiti, teknoloji, kullanıcı ve binlerce kullanım vakası hakkında öğrendiğimiz her şeyden faydalanmamızı sağlar. Yazıcıların en yüksek potansiyelde çalışmalarına izin veren uzaktan yönetim araçları, yükseltilmiş güvenlik seviyesi ve sürekli güncellemeler sayesinde daima bir adım ileride olun.

### Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ630 RFID 256 MB RAM ve 512 MB Flaşa sahiptir; mevcut tüm yazı tipi, grafik ve cihaz yazılımı yükseltme ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek sunar.

### QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, mobil baskıda standardı belirlemiştir. ZQ630 RFID şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ630 RFID, QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

## Kapsamlı Uzaktan Yönetimi Seçenekleriyle Maksimum Çalışma Süresi

### Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözün

ZQ600 Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir. Personel bir sorun yaşarsa, uzaktan teşhis için yazıcıyı yuvaya takması yeterlidir; böylece fiziksel bir sorun yokken yazıcıyı onarım deposuna göndermekten kaynaklanan hizmet dışı kalmalar ve maliyetler ortadan kalkar.

### Tüm Yazıcılarınızı Tek Bir Yerden Kolayca Yönetin

Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımız ile, yazıcıların bakımını, güvenliğini ve sorun giderme işlemlerini basit ve kolayca, her yerden, her zaman yapabilirsiniz. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yöneticisi) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı çözüm, ağınızdaki tüm Link-OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar; yazıcıları manuel olarak izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek kalmaz.

### Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ630 RFID dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM Konnektörleri ile, ağa bağlı ZQ630 RFID yazıcılarını mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. İvanti Avalanche (Wavelink tarafından desteklenir) kullanıyorsanız, ZQ630 RFID kutudan çıktığı andan itibaren Avalanche desteği sunar.

### Printhead Diagnostics ile daima güvenilirlik elde edin

ZQ630 RFID varsa, eskiyen yazıcı kafası nedeniyle hizmet dışı kalmalardan endişe etmenize gerek yok. Özel Printhead Diagnostics kurulum boyunca yazıcı kafalarının durumu hakkında izlenebilirlik sağlar; böylece üretkenlik etkilenmeden önce harekete geçebilirsiniz.

### Hassas müşterileri ve iş verilerini PrintSecure ile koruyun

Bu ücretsiz Print DNA programı, güvenli yazıcı bağlantıları kurarak ve yazıcılara yetkisiz erişimi önleyerek, verilerinizi ve altyapınızı koruyan ve yazıcı güvenliğini sağlayan 30'dan fazla ayar yapılandırmayı kolaylaştırır.

### Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Zebra, stoklarında en yüksek sayıda, talep üzerine RFID baskı sarf malzemelerini bulundurur; ürünler 24 saat içinde gönderilmeye hazırdır. Özenle ön testlere tabi tutulan genel amaçlı ve gelişmiş karkmalarımız olağanüstü performans sunar ve operasyonlarınızda RFID'in avantajlarını en üst düzeye çıkarır. Belirleyeceğimiz özel etiket boyutları ve karkmalar için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

### Hizmetleri Kullanarak Çalışma Süresini, İş Operasyonlarını ve Yazıcı İzlenebilirliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi Zebra OneCare™ ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

## ZQ630 RFID Aksesuarları

ZQ630 RFID, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar. Mevcut tüm ZQ630 RFID aksesuarları için Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

### Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

#### Ethernet Yuvası



Tek bölmeli Ethernet  
Şarj Yuvası

ZQ630 RFID yazıcılar ZQ600 Ethernet yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağınıza bağlayarak, bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ600 Ethernet yuvası, yazıcıdayken bile şarj olur.

Yazıcı tamamiyle çalışır modda kaldığı için yuvalardan birine takılıyken çıktı alabilirsiniz. Yuvanın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet'iniz üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunlara izin verir:

- Pil sağlığını gözlemleme için pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığını bilmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden yönetmeyi kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncelleyerek yeni etiket formatları basmayı sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve böylece konfigürasyon ve durum bilgisi almayı geliştiren veya bunlar üzerinde değişiklikler yapma imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncelleyerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarımına gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

#### Yuva da neler mevcut?

**AC Adaptörlü Ünite:** Yuva, AC adaptörü, elektrik kablosu ve içinde yuva kullanım kılavuzu ve kurulum rehberi bulunan belge CD'si.

**Yuva Ünitesi:** Şarj yuvası ve belge CD'si (yuva kullanım rehberi ve kurulum kılavuzu dahil) (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

#### AC Adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü ZQ630 RFID yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

#### Araç Şarj Yuvası



Araçta ve forklifte tek bir ZQ630 RFID yazıcı takılıp şarj edilebilir. 15-60V DC güç kaynağı dahil. İsteğe bağlı olarak bir RAM Arm montaj parçası ile kullanılabilir.

### Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

#### Pil Ölçümleri



1 Bölme PİL Şarj Cihazı



3 Yuvalı PİL Şarj Aleti



Çift 3 Bölme PİL Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı

### 1 Bölme PİL Şarj Cihazı

Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

### 3 Yuvalı PİL Şarj Aleti

Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

### Çift 3 Bölme PİL Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı

Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir.

## Taşıma Kayışları / Kılıflar



**El Kayışı:** Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

**Omuz Kayışı:** Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

**Yumuşak Kılıf:** Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlar. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulan su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54'tür. Kılıf medya ünitesi ve pil değiştirme için açıklıklara sahiptir ve tüm konnektörler erişilebilir. Omuz kayışı içerir.

**Sert Kılıf:** Sert bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda aşınmaya karşı ilave koruma sağlar. Metal kemer klipsi dahildir.

# Özellikler

## RFID Özellikleri

- UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolle-riyle uyumlu etiketleri destekler
- Uyarıların Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu kolaylaştırır, karmaşık RFID yerleşim gereksinimlerini ortadan kaldırır
- RFID işleme araçları, RFID performansını takip eder
- RFID ZPL komutları, mevcut Zebra RFID yazıcılar ile uyum sağlar
- Sektör standardı, birçok farklı firma çiplerini kapsayan serileştir-me desteği (MCS)
- ATA Spec 2000 ile uyumlu kullanıcı belleği blok sabit kilitlemesi-ni destekler
- Entegre RFID Okuyucu/Kodlayıcı
- En az 16 mm aralıklı etiketler basar ve kodlar

## Standart Özellikler

- Apple® iOS, Android™ ve Windows® Mobil bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL® programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir Power-Precision+ Li-lyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi
- Siyah işaret algılamalı sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay soyma ve sunum
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarım
- Yönetim: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli)
- Geniş, okumayı kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- 5 yöne navigasyon düğmeleri, iki adet yazılımla tanımlanan tuş
- Ekranda yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 6 fit/1,83 m'den betona birçok kez düşmeye dayanıklılık
- IP43 toz ve su direnci standardı (yumuşak kılıfla IP54)
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcılar her yönde kullanılabilir
- Web temelli yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfa-ları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet yuvası ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler

## Fiziksel Özellikler

Boyutlar	7,35 inç U x 6,5 inç G x 3,25 inç Y 187 mm U x 165 mm G x 82,5 H mm
Pil ile ağırlık	2,45 lb/1,1 kg

## Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm

Bellek	256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği	4,1 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 inç/115 mm
Medya Sensörleri	Siyah işaret algılamalı sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri tek tek üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 0,5 inç/12,7 mm Maksimum: 32 inç/813 mm
Güç	6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

## Medya Özellikleri

Minimum Etiket ve Kaplama Uzunluğu	0,5 inç/12,7 mm ile 32 inç/813 mm veya sürekli
Medya Genişliği	2,0 inç/51 mm ile 4,4 inç/112 mm (kaplamalı)
Maksimum Medya Rulo Boyutu	0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,6 inç/66 mm dış çap
Kalınlık	2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket
Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, fiş kağıdı, RFID, (ZQ630 RFID uyumlu), siyah bar

## Çalışma Özellikleri

Ortam	Çalışma Sıcaklığı: -4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C arası <sup>1</sup> Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
-------	--

## ZQ630 RFID aşağıdakiler için idealdir:

### Perakende

- İndirim Etiketleri
- Değişiklik Etiketleri
- İade Etiketleri

### İmalat/Depo

- RFID Kasa/Palet Etiketleri

### Taşımacılık ve Lojistik

- Gönderim/alım etiketleri
- Forklift Montajı
- Havayolu Bagaj Etiketleri
- Navlun Yönetimi

### Sağlık Sektörü

- Numune/Doku Etiketleri
- Hastane/Eczane Etiketleri
- Tıbbi Cihazlar
- Varlık Etiketleri

<b>Resmi Onaylar</b>	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN60950, EN55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA
----------------------	--

#### Cihaz Yazılımı

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri  
ZBI 2.x™ : yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

#### Barkod Sembolojileri

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1  
Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti  
2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

#### Yazı Tipleri ve Grafikler

Standart Yazı Tipleri: 25 biteşlemlî, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar\*)  
İsteğe Bağlı Yazı Tipleri: indirilebilir bitmaplı/ölçeklendirilebilir yazı tipleri  
Uluslararası Karakter Setleri (isteğe bağlı): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş), Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca  
\*Agfa Monotype Corporation'dan UFS™ dahildir.

#### İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

##### ZebraNet®802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- TKIP ve AES deşifre
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Onayı
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Ön Bellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

##### Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) radyo

- Güvenlik modları 1 – 4
- «iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir» onaylı
- Anahtar Bağlama
- 10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası ile)

##### Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
- Seri arayüz: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

#### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Önemli aksesuarların listesi aşağıdadır. Mevcut tüm ZQ630 RFID aksesuarlarının ayrıntılı listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Şarj Opsiyonları: yazıcının içinde

- AC adaptörü
- Tek yuva: tek bölmeli Ethernet ve şarj yuvası

Şarj Opsiyonları: yazıcının dışında

- 1, 3 ve 6 bölmeli pil şarj cihazları

Çakmak adaptörlü araç şarj cihazı

Yedek piller

6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-Lyon pil

Taşıma Opsiyonları

- Omuz kayışı; El kayışı; Yumuşak kılıf (IP54 derecesi sağlar) sert kılıf

ZBI 2.x

Masaüstü montaj için yazıcı standı

Gerilim azaltıcı Seri ve USB kabloları

Forklift montaj aksesuarları

- Yelpaze kıvrımlı tepsi ile ağır iş montajı
- RAM kol montajı için kapak plakası
- Kolay takma/çıkarma için yuva
- Forklift pillerinden güç ve şarj elde etmek için DC dönüştürücü
- Forklift pili devreden çıkarıcı

#### Print DNA Yazılımı

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey için deki yazılımdır. Zebra Print DNA'yı yazıcılarımıza dahil etmemizin nedeni de budur. Bu ürün, size, iş ihtiyaçlarınız geliştikçe olsa bile yazıcı performansını ürünün ömrü boyunca optimize etme olanağı sunan yazılım kapasitelerinden oluşan bir setir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

#### Ürün Garantisi

ZQ630 RFID yazıcı, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

#### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)  
(Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

#### Dipnotlar

1 - ML-STD-810G çerçevesinde test edildi  
Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



NA and Corporate Headquarters  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com